

## H4 AC

### Eigenschaften:

- Kompakt und leicht, einfache Bedienung, einfach zu arbeiten
- Für 2-4s Lipo / LiFe / LiHV-Akku, sehr praktisch
- Max Leistung 20W, Maximaler Ladestrom 2AMP
- AC Eingang 110V-240V, für die ganze Welt, keine Schäden

### Spezifikation:

Eingangsspannung: 110-240 V AC

Maximale Ladeleistung: 20W

Ladestrom: 0,1 - 2,0A

LiHV / LiPo / LiFe-Zellzahl: 2-4 Zellen

Stromaufnahme für Ausgleichsanschluss: 300 mA / Zelle

Nettogewicht: 110 g

Abmessung: 9,7 \* 6,0 \* 3,5 cm

Verpackungsgewicht: 198 g

Packungsgröße: 11 \* 8,5 \* 6,5 cm / 4,3 \* 3,3 \* 2,6 Zoll

## Anleitung

### Ladevorgang starten:

Mit dem Taster durch kurzes drücken den richtigen Akkutyp auswählen

Danach den Taster lange gedrückt (2-3Sek.) halten bis die LED grün blinkt. Der Ladevorgang ist gestartet

Sobald der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die LED grün

### LED Status

Rotes Licht = gewählter Akkutyp (Ladegerät befindet sich im Stand by Betrieb)

Grünes Blinken = Akku wird geladen

Grünes Leuchten = Akku ist voll geladen

Rotes Blinken = Error Batteriefehler oder Akku zu tief entladen. (Ladegerät erkennt den Akkutyp nicht)

**Verwenden Sie eine Lipo Sicherheitstasche und überwachen Sie den Ladevorgang**

**Hinweis ! Voll geladene Lipo Akkus nicht länger als 4 Wochen unbenützt lassen. Lipo Akku kann sonst Schaden nehmen!**



Paketliste: 1 x H4AC Ladegerät

1 x Netzkabel

1 x Handbuch